

Installation du matériel

1. Eteignez votre ordinateur en laissant le CD-Rom dans le lecteur de CD-Rom
2. Connecter le boîtier SuperbaKnit à un port USB libre de votre ordinateur avec le câble USB fourni.
3. Allumez votre ordinateur avec le CD-Rom dans le lecteur de CD-Rom.
4. Si l'installation du logiciel SuperbaKnit démarre, l'arrêter en cliquant sur la croix dans le coin haut gauche de la fenêtre.
5. Windows affiche "Nouveau matériel détecté"
6. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
7. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
8. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
9. Le convertisseur USB Série est maintenant installé
10. Windows affiche encore "Nouveau matériel détecté"
11. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
12. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
13. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
14. Le port USB Série est maintenant installé
15. L'installation est terminée

Note : il est fort possible que l'installation ci-dessus soit entièrement automatique.

Configuration

1. Lancez SuperbaKnit Utility
2. SuperbaKnit Utility scanne tous les ports COM de votre ordinateur à la recherche d'un boîtier SuperbaKnit
3. La fenêtre de configuration de SuperbaKnit Utility s'affiche. Les ports Com sur lesquels un boîtier SuperbaKnit est connecté sont signalés.
4. Cliquez sur le port Com auquel un boîtier SuperbaKnit est connecté.
5. Si vous avez oublié d'allumer le boîtier SuperbaKnit, allumez le et cliquez sur **Actualiser**
6. Si vous avez plusieurs imprimantes configurées sur votre ordinateur et que vous ne souhaitez pas toujours utiliser l'imprimante par défaut pour imprimer, cochez la case "Configuration Impression".
7. Cliquez sur **OK** pour confirmer vos paramètres.
8. La configuration est maintenant terminée et la boîte de dialogue principale de SuperbaKnit est affichée.

Note : Certains systèmes nécessitent un redémarrage après l'installation des pilotes.

Software updates: <http://www.superbaknit.nl>

Le code d'enregistrement pour RKC1000E est le numéro de série de la boîte SuperbaKnit. Vous trouverez le numéro de série sur le fond de la boîte. Le format du numéro de série est SK-yy-mm-nnnnn.

Instructions d'installation rapide

Liste des éléments SuperbaKnit

- ◇ Boîtier SuperbaKnit
- ◇ Interface A
- ◇ Interface B
- ◇ Câble USB
- ◇ Alimentation + Câble
- ◇ CD ou stick avec SuperbaKnit Utility, Patten Explorer et les pilotes USB
- ◇ Cette notice

Installation du logiciel

NOTE : INSTALLER LE LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LA BOITIER SUPERBAKNIT A L'ORDINATEUR

1. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM
2. Le programme d'installation de SuperbaKnit démarre automatiquement
3. Si le démarrage automatique n'est pas activé sur votre ordinateur, recherchez le lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier Autoplay.exe dans le répertoire racine du CD
4. Cliquez sur **Pattern Explorer (Français)**
5. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation InstallShield qui vous guide dans le processus
6. Cliquez sur **SuperbaKnit Software (Français)**
7. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation InstallShield qui vous guide dans le processus
8. Avant de cliquer sur **Terminer** vérifiez que l'installation du pilote USB est terminée. Déplacez la boîte de dialogue d'installation sur le côté afin de voir si elle ne masque pas un programme en cours d'exécution.
9. Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur **Oui** dans la boîte de dialogue de redémarrage.

Note : Il est recommandé d'installer SuperbaKnit utility dans le dossier par défaut.